



wLSN-afstandsbediening



- ▶ Klein ergonomisch ontwerp met beveiligde, verzonken knoppen
- ▶ Energiebesparende laagvermogenmodus totdat een knop wordt ingedrukt
- ▶ Twee programmeerbare knoppen kunnen worden gebruikt voor lichten, garagedeuren of uitschakeling onder dwang
- ▶ Twee LED's (een rode, een groene) voor status. Een andere (blauw van hoge intensiteit) LED om te gebruiken als zaklamp
- ▶ Met controle op bijna lege batterij
- ▶ Maak de afstandsbediening persoonlijk door te kiezen voor een bepaalde kleur pakking
- ▶ Werkt maximaal 5 jaar op makkelijk verkrijgbare lithium knoopcelbatterijen.

De wLSN-afstandsbediening maakt op afstand activeren en deactiveren van de beveiliging van een gebied mogelijk. Deze afstandsbediening heeft twee extra knoppen die kunnen worden geprogrammeerd zodat de gebruiker lichten of garagedeuren kan bedienen en een noodsignaal kan uitzenden. Twee status-LED's (een rode, een groene) geven de status aan en een blauwe LED met hoge intensiteit werkt als een richtingsgevoelige zaklamp voor korte afstanden.

Certificaten en goedkeuringen

Certificaten en goedkeuringen: **CE**

Voldoet aan: EN50131-1 Grade 2, milieuklasse II

Installatie/configuratie

Informatie over compatibiliteit

Het draadloze lokale beveiligingsnetwerk (wLSN) met wLSN-afstandsbediening is compatibel met de Easy Series inbraakcentrale.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Afstandsbediening gemonteerd met rode pakking
4	Rubber pakkingen (zwart, groen, oranje, geel)
2	Lithiumbatterijen (P/N: 34522)
1	Documentatiepakket

Technische specificaties**Omgevingseisen**

Omgeving:	Bedoeld om te bevestigen aan een sleutel-hanger, waterdicht
EN50131-1:	Milieuklasse II
Relatieve vochtigheid:	Maximaal 95%, niet-condenserend
Bedrijfstemperatuur:	-10 °C tot +55 °C

Mechanische eigenschappen

Kleur:	Gebroken wit
Afmetingen (H x B x D);	7,4 cm x 3,3 cm x 1,5 cm

Vereiste voeding**Batterijvoeding**

Levensduur van de batterij:	Maximaal 5 jaar onder normale bedrijfsomstandigheden.
Batterijvereisten	Twee lithium knoopcelbatterijen
Aanbevolen Vervangende batterijen:	Duracell® DL2032, Eveready® ECR2032, Maxell™ CR2032, Panasonic® CR2032, Rayovac® KECR2032, SANYO® CR2032, Toshiba CR2032, VARTA CR2032
Spanning (voeding)	2,3 V DC tot 3,0 V DC

Zend- en ontvangsteigenschappen

Frequentie:	Europese frequentieband voor beveiliging 868 MHz tot 869 MHz
Bereik (open veld):	1000 m

Handelsmerken

Duracell® is een geregistreerd handelsmerk van Gillette Company, USA, in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Eveready® is een geregistreerd handelsmerk van Eveready Battery Company, Inc.

Maxell™ is een handelsmerk van de Maxell Corporation of America (MCA), Inc., een volledige dochteronderneming van Hitachi Maxell, Ltd. (Hitachi Maxell), gevestigd in Osaka, Japan.

Panasonic® is een geregistreerd handelsmerk van Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Rayovac® en VARTA zijn merken van Spectrum Brands, haar dochterondernemingen en/of haar maatschappijen.

SANYO® is een geregistreerd handelsmerk van SANYO North America Corporation.

Toshiba verwijst naar Toshiba America, Inc. (TAI), een dochteronderneming van Toshiba Corporation, gevestigd in Tokyo, Japan.

VARTA verwijst naar VARTA Consumer Batteries GmbH & Co., een onderdeel van de Spectrum Brands-groep.

Bestelinformatie

wLSN-afstandsbediening

ISW-BKF1-H5X

The Netherlands:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 24 5080
Fax: +32 56 22 8078
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by