



Kenmerken

- 4-draads klavier voor de DS7080i en de DS7400Xi centrales
- Ondersteunt alle functies
- Kan op de muur of op de centrale zelf gemonteerd worden
- Druktoetsen met achtergrondverlichting
- Elegant en compact design
- Interne zoemer

Beschrijving

Het DS7447 klavier is een alfanumerisch klavier dat ontworpen werd voor de DS7080i en de DS7400Xi centrales.

Op het klavier zijn 4 led's aanwezig voor het aanduiden van de wapeningsstatus, de status van de centrale, de aanwezigheid van de voedingsspanning en brandalarm. Daarnaast is er een LCD display aanwezig met 2 lijnen van 16 karakters. Op dit display worden de verschillende boodschappen omtrent de wapening van de centrale, de status van de centrale, alarmen, enz. getoond. Het display is vooral nuttig voor het programmeren van het systeem en het uitlezen van de historie.

De toetsen van het klavier zijn vervaardigd uit een zachte kunststof en worden verlicht van zodra een toets wordt ingedrukt, zodat het klavier ook op niet verlichte plaatsen kan gebruikt worden. De intensiteit van de verlichting kan per klavier ingesteld worden met de toetsen. Het klavier is uitgerust met een interne zoemer. Per klavier kan het volume ingesteld worden met de toetsen.

Het klavier kan op de muur of op de centrale gemonteerd worden.

Specificaties :

Aansluiting op de centrale : 4 draden : +12V, negatief en 2 communicatiedraden
 Stroomverbruik : 80 mA in rust
 Toetsen : Met verlichting die ingeschakeld wordt bij de eerste toetsdruk.
 Intensiteit regelbaar.
 Interne zoemer : Volume regelbaar via de toetsen.
 Afmetingen : 158 x 117 x 27 mm